使用条件　※（　）内は、断熱施工の場合
スイッチボックス　最大負荷容量
単独取付　連接取付
金属ボックス　300VA(300VA)　300VA(270VA)
樹脂ボックス　300VA(270VA)　270VA(240VA)
・適合スイッチボックス：JIS C8340/JIS C8435
・連接取付の場合は、プレート相互間隔を、上下10cm・左右3cm以上離してください。
95
55
※深さ40mm以上必要
ボックスレス取付け埋込穴寸法
(S=1/4)
2-5×11取付用穴
1
2
3
4
5
6
7
120
70
20
31
69
83.5
43
300ワットまで
入力側
適合接続電線
単線：φ1.6　φ2.0
<取扱時のご注意>
1. 周囲温度は0℃～35℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意下さい。
3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。
4. トリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取付ける前に行ってください。
5. 電源に絶縁型トランスを設置して使用することはできません。
6. 調光時、内部の電子部品がうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。
7. ラジオやオーディオ機器からは1m以上離して設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないでください。
結線図
●1ヶ所で調光及び点滅操作する場合
●2ヶ所で点滅操作する場合(2ヶ所での調光はできません)
当社指定LED照明器具又は当社指定直流電源装置
3路スイッチ(別売)
調光器
AC100V
接地側
①
・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
7　取付枠　鋼板　1　亜鉛メッキ仕上
6　タンブラスイッチ　－　1　3路スイッチ対応
5　裏ケース　－　1　－
4　スイッチ操作板　ABS　1　オフホワイト
3　ロータリーツマミ　ABS　1　オフホワイト
2　操作プレート　ABS　1　オフホワイト
1　化粧プレート　ABS　1　オフホワイト
部番　部品名　材質　数　備　考
・位相制御調光器
・100V専用タイプ
・適合負荷容量：4W～300W
・1個用スイッチボックスに適合
・オフライトスイッチ付
・化粧プレート付(同梱)
・指定器具専用
特記事項
尺度　1/2
品番　OP01230
重量　0.2kg
電球　──
検印　永井　印　徳田　印　勝田
作成日　2014.10.21
maxray
A Harmony of Light and Space